


## 两个单控接线方法



### 准备材料：

- ① 双开单控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

### 接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关“L12”接线柱中并固定；
- ③ 将灯1的灯线接入开关“L21”中并固定；
- ④ 将灯2的灯线接入开关“L22”中并固定。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场标识为准。)