



单控接线方法（触摸开关）

准备材料：

- ① 触摸单开单控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶布、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入触摸开关“L”接线柱中并固定；
- ③ 将零线接入触摸开关“N”接线柱中并固定；
- ④ 将灯线接入触摸开关“L1”接线柱中并固定。

（注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场实际情况为准。）