



单控接线方法（触摸开关）

准备材料：

- ① 触摸单开双控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工工具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入触摸开关“1”接线柱中并固定；
 - ③ 将零线接入触摸开关“N”接线柱中并固定；
 - ④ 将触摸开关“1”“1”出线柱连接；
 - ⑤ 将灯的灯线接入触摸开关“2”接线柱中并固定。
- （注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。）