



2个单控接线方法（触摸开关）

准备材料：

- ① 触摸双开单控开关1个；
- ② 电笔、剥线钳、胶布、导线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入触摸开关“N”接线柱中并固定；
 - ③ 将零线接入触摸开关“L”接线柱中并固定；
 - ④ 将灯1的灯线接入触摸开关“L1”接线柱中并固定；
 - ⑤ 将灯2的灯线接入触摸开关“L2”接线柱中并固定。
- （注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场标识为准。）