

三个双控接线方法

准备材料：

- ① 三开双控开关1个；单开双控开关1个；
- ② 导线、万用表、剥线钳、尖嘴钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入“L20”接线柱中并固定；
 - ③ 将“L20”、“L30”和“L10”用导线串接；
 - ④ 将灯1的灯线接入开关2“L1”中并固定；
 - ⑤ 将开关2的“L1”、“L2”与开关1的“L11”、“L12”分别连接。
 - ⑥ 按照步骤4、5可连接剩余两个灯。
- (注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

