

三个单控接线方法

准备材料：

- ① 三开双控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶布、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入“L20”接线柱中并固定；
- ③ 将“L20”、“L30”和“L10”用合适短导线串接；
- ④ 将“L20”、“L30”和“L10”用合适短导线串接；
- ⑤ 将灯2的灯线接入开关“L21”中并固定；
- ⑥ 将灯3的灯线接入开关“L11”中并固定。

(注：接线图中电线颜色仅供参考)

